

SCiener Solutions

PAMETNI KEYBOX

Uputstvo za instalaciju i korišćenje

Pametno čuvanje ključeva.
Jednostavan pristup. Potpuna kontrola.

pametnebrave.rs

Pre prve upotrebe

Pametni Keybox je bezbedna kutija za čuvanje ključeva i manjih predmeta. Otključava se šifrom ili putem Sciener aplikacije, a pristupe možete davati drugim osobama bez predaje fizičkog ključa.

VAŽNO - NE ZATVARAJTE KEYBOX PRE PODEŠAVANJA!

Pre nego što zatvorite poklopac Keybox-a, obavezno umetnite baterije i povežite uređaj sa aplikacijom. Odeljak za baterije nalazi se sa unutrašnje strane. Ako zatvorite Keybox bez baterija i bez prethodnog povezivanja, uređaj neće imati napajanje i nećete moći da ga otključate putem aplikacije.

Sadržaj pakovanja

- Pametni Keybox
- Okov za kačenje ili pribor za zidnu montažu - u zavisnosti od kupljene verzije
- Uputstvo i montažni pribor

Potrebno za rad

- 3 nove AAA alkalne baterije (nisu uključene)
- Pametni telefon sa uključenim Bluetooth-om
- Sciener aplikacija i korisnički nalog
- USB-C kabl i prenosna baterija samo za hitno napajanje

VAŽNO

USB-C priključak služi za privremeno napajanje kada su baterije prazne. Ne puni baterije u uređaju. Ne mešajte stare i nove baterije niti različite tipove baterija.

Osnovni delovi

	Zaštitni poklopac	Štiti tastaturu od prašine i padavina.
	Tastatura	Unos šifre i aktiviranje uređaja.
	Vrata kutije	Prostor za ključeve i male predmete.
	Odeljak za baterije	Nalazi se u unutrašnjosti kutije.
	USB-C priključak	Rezervno napajanje u hitnom slučaju.

1. Umetanje baterija

1**Otvorite Keybox**

Otključajte i otvorite prednja vrata kutije.

2**Otvorite odeljak za baterije**

Odvrnite zaštitni poklopac odeljka sa unutrašnje strane.

3**Umetnite baterije**

Umetnite 3 nove AAA alkalne baterije prema označenom polaritetu + / -.

4**Zatvorite poklopac**

Vratite zaštitni poklopac i dobro pričvrstite zavrtnj.

SAVET

Ako se uređaj ne aktivira dodiranjem tastature, proverite polaritet i stanje baterija. Nakon zamene uvek zamenite sve tri baterije.

2. Dodavanje u aplikaciju

1**Pripremite telefon**

Instalirajte Sciener aplikaciju, napravite nalog i prijavite se. Uključite Bluetooth i, ako telefon zahteva, dozvolu za lokaciju/uređaje u blizini.

2**Pokrenite dodavanje**

U aplikaciji izaberite opciju za dodavanje uređaja odnosno brave i odgovarajuću kategoriju Keybox.

3**Aktivirajte Keybox**

Dodirnite tastaturu da zasvetli. Telefon držite neposredno uz uređaj.

4**Potvrdite uparivanje**

Kada se uređaj pojavi na ekranu, izaberite ga, dodelite mu prepoznatljiv naziv i završite postupak.

Ako uređaj nije pronađen

Približite telefon, ponovo aktivirajte tastaturu, proverite da li je Bluetooth uključen i da Keybox već nije dodan na drugi administratorski nalog.

3. Otključavanje

Putem aplikacije

- Stanite u Bluetooth dometu Keybox-a.
- Otvorite uređaj u aplikaciji i dodirnite dugme za otključavanje.
- Kada mehanizam potvrdi otključavanje, otvorite vrata kutije.

Pomoću šifre

- Dodirnite tastaturu da je aktivirate.
- Unesite važeću šifru.
- Potvrdite unos tasterom za potvrdu, ako je prikazan na tastaturi.
- Nakon zvučne ili svetlosne potvrde otvorite vrata.

Zaštita šifre

Ne šalžite trajnu administratorsku šifru gostima. Za goste, servisere i saradnike kreirajte posebne vremenski ograničene ili jednokratne šifre.

4. Kreiranje pristupne šifre

1

Otvorite Keybox u aplikaciji

Izaberite upravljanje šiframa / passcode opciju.

2

Izaberite vrstu šifre

Odaberite stalnu, vremenski ograničenu, jednokratnu ili periodičnu šifru.

3

Podesite važenje

Kod vremenskih i periodičnih šifara unesite tačan početak, kraj i, po potrebi, dane i sate ponavljanja.

4

Sačuvajte i prosledite

Proverite podatke, sačuvajte šifru i pošaljite je samo osobi kojoj je pristup namenjen.

Stalna	Za vlasnika ili pouzdanu osobu bez vremenskog ograničenja.
Vremenska	Za gosta, smeštaj ili izvođača radova u tačno određenom periodu.
Jednokratna	Za jedno preuzimanje ključa ili jednokratnu posetu.
Periodična	Za čišćenje, održavanje ili osoblje koje dolazi po rasporedu.

5. Deljenje digitalnog pristupa

Ako druga osoba koristi Sciener aplikaciju, možete joj poslati digitalni ključ. U aplikaciji izaberite slanje eKey/digitalnog ključa, unesite korisnički nalog primaoca i odredite period važenja. Vlasnik može naknadno pregledati, izmeniti ili opozvati pristup.

Kontrola pristupa

Pre slanja pažljivo proverite broj telefona ili e-mail naloga primaoca. Ukinite pristup odmah kada više nije potreban.

6. Evidencija otključavanja

U meniju zapisa možete pregledati evidentirana otključavanja, korišćeni način pristupa i vreme događaja. Da bi se najnoviji podaci preuzeli bez Gateway-a, telefon mora biti u Bluetooth dometu uređaja. Sa kompatibilnim Gateway-em, sinhronizacija i dostupne udaljene funkcije zavise od podešavanja sistema.

7. Gateway i udaljeno upravljanje

Keybox radi lokalno putem Bluetooth-a i šifre, bez stalne internet veze. Kompatibilni Gateway povezuje uređaj sa internetom i može omogućiti udaljene komande i ažuriranje podataka, u zavisnosti od verzije uređaja i aplikacije.

- Gateway postavite unutar pouzdanog Bluetooth dometa Keybox-a.
- Povežite Gateway na stabilnu 2,4 GHz Wi-Fi mrežu.
- U aplikaciji proverite da li je Keybox dodat Gateway-u i prikazan kao onlajn.

Bez Gateway-a

Vremenske i algoritamski generisane šifre mogu se koristiti bez stalne veze uređaja sa internetom. Za određene izmene, sinhronizaciju i udaljene komande potreban je Bluetooth kontakt ili Gateway.

8. Montaža

Verzija sa okovom za kačenje

- Otključajte okov prema konstrukciji uređaja.
- Postavite Keybox na čvrstu, stabilnu tačku koja se ne može lako ukloniti.
- Zatvorite okov i proverite da li je pravilno zaključan.

Zidna verzija

- Izaberite ravnu i čvrstu podlogu.
- Obeležite rupe koristeći zadnju ploču kao šablon.
- Proverite da u zidu nema instalacija, zatim izbušite rupe i postavite odgovarajuće tiplove.
- Pričvrstite Keybox odgovarajućim zavrtnjima i proverite stabilnost.

Mesto montaže

IP65 zaštita podrazumeva zaštitu od prašine i mlaza vode, ali ne i potapanje. Kada je moguće, uređaj postavite pod zaklon i uvek pravilno zatvorite zaštitni poklopac.

9. Prazne baterije i hitno napajanje

1

Priključite napajanje

Povežite prenosnu bateriju na USB-C priključak Keybox-a.

2

Aktivirajte tastaturu

Sačekajte nekoliko sekundi i dodirnite tastaturu.

3

Otključajte

Unesite važeću šifru ili koristite aplikaciju u Bluetooth dometu.

4

Zamenite baterije

Odmah ugradite tri nove AAA alkalne baterije. Isključite USB-C kabl.

10. Održavanje i bezbednost

- Povremeno proveravajte stanje baterija u aplikaciji.
- Površinu brišite mekom, blago navlaženom krpom. Ne koristite rastvarače ni abrazivna sredstva.
- Zaštitni poklopac držite zatvorenim kada tastaturu ne koristite.
- Ne rastavljajte elektronski sklop i ne podmazujte unutrašnjost bez preporuke servisa.
- Redovno ukidajte pristupe koji više nisu potrebni i menjajte trajne šifre.
- Ne čuvajte rezervnu šifru na samom uređaju ili neposredno pored njega.

11. Rešavanje problema

Tastatura ne reaguje	Proverite baterije i polaritet. Po potrebi koristite USB-C hitno napajanje.
Aplikacija ne nalazi uređaj	Uključite Bluetooth i potrebne dozvole, približite telefon i ponovo aktivirajte tastaturu.
Šifra ne radi	Proverite da li je šifra tačna i u periodu važenja. Sinhronizujte uređaj putem Bluetooth-a ako je šifra menjana.
Vrata se teško zatvaraju	Proverite da sadržaj ne pritiska vrata ili mehanizam. Ne zatvarajte na silu.
Nema najnovijih zapisa	Pridite uređaju i sinhronizujte putem Bluetooth-a ili proverite Gateway vezu.
Uređaj je vezan za drugi nalog	Prethodni administrator mora ukloniti uređaj sa svog naloga. Obratite se prodavcu ako je uređaj nov.

Tehnički podaci

Napajanje	3 × AAA alkalne baterije
Rezervno napajanje	USB-C, privremeno spoljno napajanje
Povezivanje	Bluetooth; opciono kompatibilni Gateway
Načini otključavanja	Aplikacija i šifra
Stepen zaštite	IP65
Radna temperatura	približno -15 °C do +60 °C
Spoljne dimenzije	približno 95 × 45 × 115 mm
Unutrašnji prostor	približno 85 × 65 × 34 mm

Napomena

Tačan izgled, oprema, dimenzije i pojedine funkcije mogu se razlikovati u zavisnosti od serije i verzije proizvoda. Funkcije aplikacije mogu se menjati nakon ažuriranja.

Podrška i servis

Za pomoć pri instalaciji, povezivanju ili upravljanju pristupima obratite se prodavcu.

Sciener Solutions
pametnebrave.rs

Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.